

CONDUCTEURS

Remplacement d'un tronçon de câble $L > 10m$

B 1.4 m

1 - Préparer au sol la longueur de câble appropriée.
- Selon l'état du câble, poser une douille fileté ou une pince d'ancrage à une extrémité

2 Mettre verticaux les pendules encadrant le tronçon à remplacer afin qu'ils servent de témoins

3 - Installer un ensemble de tirage.
- Mettre en tension.
- Couper et raccorder le câble neuf

4 Placer le câble neuf sur poulies

5 - Installer un ensemble de tirage.
- Mettre en tension le câble neuf
- Cesser le tirage dès que le tronçon de câble à remplacer se détend.

6 - Transférer les pendules, les connexions,...

